

앤더슨 코넥터 전선

(Motor 구동용 리튬전지용)



1. 모델명 및 주문코드 해설 및 옵션 표기

① ② ③ ④

SB50A -Gray-M6-800L

SB175A -Gray-M6-800L

No	항목	내 용
①	코넥터 종류 1	SB50A : Max 50A용 앤더슨 코넥터 호환형. SB175A : Max 175A용 앤더슨 코넥터 호환형.
②	코넥터 종류 2	위 앤더슨 코넥터 규격 중 회색(Gray) 호환형
③	단자	M4 / M6 / M8 : 링터미널 크기 나사 규격
④	전선 길이	800L : 전선길이가 800mm

* 특징 : 본 커넥터는 암수가 따로 없이 동일한 커넥터 쌍으로 서로 결합되며,
+/- 가 서로 일치하는 방향으로만 끼워야 삽입되게 되어 있습니다.

2. 모델명

No	형 명	정격전류	링터미널 나사	TABOS제품 적용
1	SB50A-Gray-M4-800L	50A	M4	700W 충전기
2	SB50A-Gray-M6-800L	50A	M6	1500W 충전기, 모터용 리튬전지 전제품
3	SB175A-Gray-M6-800L	100A	M6	모터용 리튬전지 전제품
4	SB175A-Gray-M8-800L	100A	M8	3000W 충전기

3. 제품 선정 방법 예시

No	타보스 제품 조합 사용 상황	내 용
1	700W 충전기 + 모터구동용 리튬전지	충전기축 : SB50A-Gray-M4-800L / 1개 리튬전지축 : SB50A-Gray-M6-800L / 1개
2	1500W 충전기 + 모터구동용 리튬전지	충전기축 : SB50A-Gray-M6-800L / 1개 리튬전지축 : SB50A-Gray-M6-800L / 1개
3	3000W 충전기 + 모터구동용 리튬전지	충전기축 : SB175A-Gray-M8-800L / 1개 리튬전지축 : SB175A-Gray-M6-800L / 1개